

PM842

Switch mode strømforsyning, 12VDC 2A, i metalkabinet

PM842 er en "klar til at bruge" strømforsyning, der anvender et avanceret switch mode design, leveres i metal kabinet.



Standard funktioner

- Konstant fuld lade strøm
- Ekstra 0,5 A til opladning af standby batteri
- Effektiv elektronik reducerer omkostninger og mindsker drift temperaturer
- Modulær opbygning gør installation og vedligeholdelse nemmere
- Fuld elektronisk kredsløb og overbelastningsbeskyttelse under drift.
- Sabotage kontakt
-

PM842

Switch mode strømforsyning, 12VDC 2A, i metalkabinet

Specifikationer

| | |
|--------------------------------------|--|
| Forsyningsspænding | 100-240 VAC |
| | 50 - 60 Hz |
| Udgangsspænding | 13.8 VDC nominal |
| Batteri lade strøm | 0.5 A |
| Belastning | 2 A |
| Rippel maks | Max. 150 mV pk-pk |
| Maks. batteri størrelse | 7.2 Ah |
| Sikring 12/24 V udgang | 2 A |
| Sikring 230 VAC indgang | 2 A |
| Drifttemperatur | -10 to +40°C ved 95% relativ fugtighed oncondensing |
| Opbevarings temperatur emperature | -20 to + 80°C |
| Vægt (uden batterier) | 2.0 kg |
| Dimensioner (B x H x D) | 230 x 200 x 80 mm |

Bestilling

| Type nr. | Beskrivelse |
|----------|--|
| PM842 | Switch mode strømforsyning, 12VDC 2A, i metalkabinet |